

Los primeros pasos:

Si desea establecer por primera vez una conexión *Bluetooth*, ha de activar en su móvil la función *Bluetooth* y dejar que busque los dispositivos de *Bluetooth*. En este caso ha de buscar un dispositivo con el nombre "CC 9068", en el caso de que reconozca más de un dispositivo, seleccione el ML e introduzca en **Número de PIN „1234“**. Las otras funciones se describen en las instrucciones de uso.



Comandos de voz válidos para todos los menús:

Cancelar

Finaliza el control por voz.

Ayuda

Al decir "Ayuda", se le leerán los comandos de voz disponibles.

Atrás

Retroceda un paso.

Menú principal

Se abre el menú principal.

Los comandos de voz más importantes:

Menú principal

Marcar Juan Pérez

No se muestra en el menú principal.

En el caso de que tenga más de un número de teléfono guardado con el mismo nombre, también pueden elegirlos directamente por la categoría. Por ejemplo:

"Marcar Juan Pérez privado"

Para ello, es importante que el nombre que diga corresponda exactamente con la entrada introducida en la agenda telefónica.

Marcar número

- Cifras (0..9)
- Repetir
- Borrar todos
- Borrar último
- Marcar
- Borrar grupo

Los símbolos +, * y # se pueden activar igual que la función *Pausa* (barra espaciadora) p.ej. para las funciones del buzón de voz.

Lista telefónica

- Seleccionar entrada <Cifra>
- Repetir
- Leer lista
- Marcar Juan Pérez
- Marcar
- Búsqueda rápida
- Detalles
 - Llamar privado
 - Llamara móvil
 - Llamar al trabajo
 - Llamar en general
 - Llamar a Sim
 - Comando de voz
 - Grabar
 - Número
- Siguiente
- Anterior
- Página siguiente
- Página anterior

Volver a marcar

Aquí puede marcar de nuevo el último número marcado con el dispositivo de manos libres.

Listas de llamadas

- Números marcados
- Llamadas recibidas
- Llamadas perdidas

En estos puntos del menú dispone de los siguientes comandos:

- Seleccionar entrada <Cifra>
- Número
- Repetir
- Marcar
- Siguiente
- Anterior
- Página siguiente
- Página anterior

Música

Si un teléfono móvil está conectado con el kit de manos libres en el modo A2DP, mediante este comando podrá activar la reproducción de música.

Mensaje de texto

Mensajes de texto nuevos Leer nuevos correos electrónicos

Ajustes



- Todos los mensajes de texto
- Mensajes de texto nuevos
- Todos los correos electrónicos
- Nuevos correos electrónicos

No se muestra en el menú principal. Con este comando puede activar directamente un nuevo mensaje de texto/correo electrónico recibido.

- Bluetooth
- Teléfonos
- Dispositivos de música
- A2DP activo

- Control de voz
- Palabra mágica
- Ayuda ampliada on / off
- Feed-back de audio on / off
- Entrenamiento para el usuario
- Descripción

- Audio
- Timbres de llamada
- Volumen
- Retraso del silenciador
- Tonos externos
- Balance
- Instalación

- Pantalla
- Modo reposo
- Brillo
- Modo día / noche
- Tema de color
- Calibración
- Giro

- Aparato
- Recepción de llamada
- Idioma
- Opciones de la agenda telefónica
- Sistema
- Disponibilidad de llamada

CC 9068

En estos puntos del menú dispone de los siguientes comandos:

- Seleccionar entrada <Cifra>
- Repetir
- Marcar
- Leer
- Siguiendo
- Anterior
- Página siguiente
- Página anterior



Recordatorio de voz

Un recordatorio de voz se puede guardar directamente desde el menú principal o durante una llamada.

Cambio de teléfono

Este comando sólo está disponible si se ha activado la función Multipoint. A través de él se pueden intercambiar las prioridades de los teléfonos.

Activar marcación por voz

Si la función "palabra mágica" está activada, mediante este comando puede iniciar la marcación por voz.



Manejo mediante la pantalla táctil:

Todos los comandos de voz enumerados anteriormente se pueden activar a través de la pantalla táctil de un modo intuitivo y explícito, exceptuando los de **Leer mensajes de texto nuevos**, **Leer nuevos correos electrónicos** y **Marcar Juan Pérez**. Se maneja mediante las teclas con flechas (en el caso de que existan), con los símbolos **rojos** puede cancelar acciones o retroceder un paso; con los símbolos **verdes** se confirma una acción.